

PRODUKTBLAD - STRÖMFÖRSÖRJNING FRÅN MILLETEKNIK

Produktbild



Namn, artikelnummer och e-nummer

Namn	Artikelnummer	E-nummer
8 Output Control Module	A-FU002408OP01C	52 137 01

Benämning

Avsäkringskort, med summalarm, används för att skydda elektroniska kretsar från skador på grund av överström eller kortslutning.

Användningsområde

Används när fler lastutgångar behövs.

Teknisk beskrivning

Styrbart avsäkringskort med åtta stycken 1-poligt avsäkrade och styrbara utgångar. Antingen kan spänningen aktiveras på enskilda utgångar eller separat vid extern larm eller larm från moderkort.

Spänning, ström och effekt

Spänning in: 27,3 V DC, (24 V).

Spänning ut: 27,3 V DC, (24 V).

Strömuttag: 15 A. Max 2 A per utgång.

Utgångar

Åtta stycken 1-poligt avsäkrade och styrbara utgångar. Utgång har valfri funktion, antingen är spänningen på eller av vid aktivering av yttre larm eller av moderkort vid nätavbrott.

Larm

Larm för säkringsfel skickas vidare till batteribackup som visar larm på LED eller via kommunikation. Larm ges även på relä.

Säkringar

Lastsäkringar: Åtta F2A.

Indikeringar och kommunikation

Lysdioden på kretskortet visar både information och larm. Larmen kan skickas vidare till batteri-

backup som där visar larm på kapslingens dörr och via kommunikation (gäller kompatibel batteribackup).

Vikt

Namn	Nettovikt	Vikt m förp.
Avsäkringskort 8 utgångar	0,3 kg	0,4 kg

Installationskrav

Produkten skall installeras i kompatibel produkt från Milleteknik.

Tillvalet passar i

Produktserie	Kapslingsstorlek	Antal kort som får plats ^a .
EN54, NEO, NOVA	FLX M	2
NEO, NOVA	FLX L	2
19 rack module holder	4U	8
Enbart kapsling	S	2

^a.Antalet kort/tillval som får plats är totalt antal som får plats i kapslingen. Elektroniska- och mekaniska begränsningar kan finnas.

Krav som produkten uppfyller

EMC:	EMC Direktivet 2014/30EU
EI:	Lågspänningsdirektivet: 2014/35/EU
CE:	CE direktivet enligt:765/2008
Miljö	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 20021961E, RoHS Regulation: Directive 2015/863



Garanti

Produkten har två års garanti för tillverkningsfel.

Tillverkning, livslängd, miljöpåverkan och återvinning

Tillverkad av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produkten konstrueras för lång livslängd vilket minskar miljöpåverkan. Uttjänta produkter lämnas till närmaste återvinningscentral.

Länk till senaste informationen

Produkter är föremål för uppdateringar, du hittar alltid den senaste informationen på www.milleteknik.se.

Tillbehör & tillval

Om dessa uppgifter

Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel.
Uppdateras utan föregående meddelande.