

PRODUKTBLAD - STRÖMFÖRSÖRJNING FRÅN MILLETEKNIK

Produktbild



Namn, artikelnummer och e-nummer

Namn	Artikelnummer	E-nummer
Voltage Converter 24V-12V 6A	A-VC002406A01LM01	52 135 93

Benämning

Tillvalskort för spänningsomvandling från 24 V till 12 V.

Användningsområde

Produkten omvandlar 24 V till 12 V.

Teknisk beskrivning

Kortet ger 6 A kontinuerligt, 10 A i peak (kortvarigt). 10 V - 60 V.

Utgångar

En styrbar lastutgång.

Larm

Larmfunktioner saknas.

Säkringar

Utgång är elektroniskt strömbegränsad varför extra lastsäkring ej behövs.

Indikeringar och kommunikation

Lysdiod på kort lyser vid ansluten inkommande matning och ansluten utgång.

Vikt

Namn	Nettovikt	Vikt m förp.
Spänningsomvandlare 24V-12V 6A	0,2 kg	0,4 kg

Installationskrav

Produkten skall installeras i kompatibel produkt från Milleteknik.

Tillvalet passar i

Produktserie	Kapslingsstorlek	Antal kort som får plats ^a .
ECO	M	2
ECO, NEO, NOVA	FLX S	2
EN54, NEO, NOVA	FLX M	3
NEO, NOVA	FLX L	3
19 rack module holder	4U	8

^a.Antalet kort/tillval som får plats är totalt antal som får plats i kapslingen. Elektroniska- och mekaniska begränsningar kan finnas.

Krav som produkten uppfyller

EMC:	EMC Direktivet 2014/30EU
EI:	Lågspänningsdirektivet: 2014/35/EU
CE:	CE direktivet enligt:765/2008
Miljö	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 20021961E, RoHS Regulation: Directive 2015/863



Garanti

Produkten har två års garanti för tillverkningsfel.

Tillverkning, livslängd, miljöpåverkan och återvinning

Tillverkad av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produkten konstrueras för lång livslängd vilket minskar miljöpåverkan. Uttjänta produkter lämnas till närmaste återvinningscentral.

Länk till senaste informationen

Produkter är föremål för uppdateringar, du hittar alltid den senaste informationen på www.milleteknik.se.

Tillbehör & tillval

Om dessa uppgifter

Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel. Uppdateras utan föregående meddelande.